

Menu parametri di uscita modulatore

Premere \leftarrow per circa 3 secondi per accedere al menu, per posizionarsi sul parametro desiderato premere \langle o \rangle . Per modificare tenere premuto \leftarrow , quando il display lampeggia utilizzare \langle o \rangle per modificare il dato. Per confermare premere nuovamente \leftarrow . Per uscire dal menu premere contemporaneamente \langle e \rangle

\leftarrow	\rightarrow	CH.21	Canale di uscita	E05... E12; E21... E69
	\rightarrow	L.100	LCN canale di uscita	001... 999; 0=OFF
	\rightarrow	PO.00	Attenuatore livello di uscita	0... 15 dB
	\rightarrow	CO.64	Costellazione	04=QPSK; 16=16QAM; 64; 64QAM
	\rightarrow	FE.78	FEC	12=1/2; 23=2/3; 34=3/4; 56=5/6; 78=7/8
	\rightarrow	GU.32	Intervallo di guardia	32=1/32; 16=1/16; 08=1/8; 04=1/4
	\rightarrow	CA.08	Portanti	02=2K; 08=8K
	\rightarrow	BA.08	Banda passante canale	06=6Mhz; 07=7Mhz; 08=8Mhz

Menu parametri ingresso A/V

Premere \rangle per circa 3 secondi per accedere al menu, per posizionarsi sul parametro desiderato premere \langle o \rangle . Per modificare tenere premuto \leftarrow , quando il display lampeggia utilizzare \langle o \rangle per modificare il dato. Per confermare premere nuovamente \leftarrow . Per uscire dal menu premere contemporaneamente \langle e \rangle

\rangle	\rightarrow	In.01	Selezione ingresso video	01=CVBS (composito); 02=S-VIDEO
	\rightarrow	Er.00	Risoluzione Video	00=720x576; 01=360x576; 02=352x288; 03=176x144; 05=480x576; 06=544x576
	\rightarrow	Eb.00	Bitrate Encoder Video	00=Auto; 1... 27 passi da 500 Kbit/s
	\rightarrow	Ur.00	Formato Video	00=Auto; 01=1:1; 02=4:3; 03=16:9; 04=2:21:1
	\rightarrow	UF.00	Frequenza Video	50=PAL (50Hz); 60=NTSC (60Hz)
	\rightarrow	AS.00	Audio Standard	00=Stereo; 01=J.Stereo; 02=Dual.; 03=Single
	\rightarrow	Ab.09	Audio Bitrate	00=32Kbps; 01=48Kbps; 02=56Kbps; 04=64Kbps; 05=80Kbps; 06=96Kbps; 07=112Kbps; 08=128Kbps; 09=160Kbps; 10=192Kbps; 11=224Kbps; 12=256Kbps; 13=320Kbps; 14=384Kbps

Menu canalizzazione paese e gestione password

Premere \langle per circa 3 secondi per accedere al menu, per posizionarsi sul parametro desiderato premere \langle o \rangle . Per modificare tenere premuto \leftarrow , quando il display lampeggia utilizzare \langle o \rangle per modificare il dato. Per confermare premere nuovamente \leftarrow . Per uscire dal menu premere contemporaneamente \langle e \rangle

Premere \langle per circa 3 secondi

\langle	\rightarrow	LA.it	Canalizzazione Paese	It=Italia; En=Uk; Fr=France
	\rightarrow	P.000	Password	000=Password disabilitata 001... 999= Password attivata